

Tiedonsiirto vartiointiliikkeeseen ja kuvatodennus applikaatioon samanaikaisesti 3G-yhteydellä

3G2080

Huom. Kuvatodennus toimii vain yhteen vastaanottimeen. Jos vartiointiliikkeelle on käytössä valokuvatodennus, applikaatioon ei voi välittää kuvia.

KESKUKSEN OHJELMOINTI

- [300] [001] tsl.vast.otin 3 (=Cellular 1)
- [300] [002] tsl.vast.otin 4 (=Cellular 2)
- [310] [000] 1234FF Asiakastunnus (vartiointiliikkeen mukaan)
- [310] [001-008] 1234 Asiakastunnus jokaiselle käytössä olevalle alueelle (vartiointiliikkeen mukaan)
- [311] [001] Hälyt/kuit, valitse Vastaanotin 1 ja 2 = K
- [311] [002] Kansisuoja/kuit, valitse Vastaanotin 1 ja 2 = K
- [311] [003] viritys/poiskytk. valitse Vastaanotin 1 ja 2 = K
- [312-318] Toistetaan kohdan [311] [001-003], jos käytössä useampia alueita
- [377] [002] Tiedonsiirtoviive 60 sekuntia
- [380] Valinta 5 Rinnak.tiedons. K
- [382] ****5*** T-Link käytössä (viides kohta oltava ON)
- [401] *2*****

VARTIOINTILIIKKEEN VASTAANOTTIMEN OHJELMOINTI

- [851] Keskuksen ohjelmointisektori tiedonsiirtolaitteelle
- [851] [009] 09 Suomenkieliset SMS-viestit
- [851] [999] 11# Uudelleenkäynnistys, palauttaa suomenkieliset oletustekstit
- [851] [004] 012C Vastaanottimen pollausaika
- [851] [005] **4*6** 4=ON Ensijainen yhteys GPRS, 6=ON etäpäivitys sallittu
- [851] [021] 001234 Asiakastunnus (sama kuin keskuksen, nollat eteen)
- [851] [211] 00 00 00 12 34 Asiakastunnus (sama kuin keskuksen, nollat eteen, kysy vartiointiliikkeestä)
- [851] [213] xxx.xxx.xxx.xxx Vastaanottimen IP-osoite (kysy vartiointiliikkeestä)
- [851] [215] Liittymän APN (varmista operaattorilta, yleensä internet)

PowerSeries NeoGO APPSIN OHJELMOINTI

- [851] [991] Tarkista, että versio on vähintään 5.01 (ilmoittaa muodossa 0501)
- [851] [424] Oletuksena rivillä on 11111111, pyyhi ne pois ja kirjoita tilalle "neo go" (Pienillä kirjaimilla! Painamalla * pääset valikkoon, mistä voi valita kirjainkoon, erikoismerkit ym.)
- [851] [425] syötä valinnat -2--5----
- [851] [426] syötä valinnat --3-----
- [851] [429] syötä HEX-tieto 1E61 (Saat vaihdettua numeroista kirjaimiin painamalla *)
- [851] [430] syötä HEX-tieto 0050
- [851] [431] syötä HEX-tieto CONNECT.POWERSERIESNEOGO.COM (Isoilla kirjaimilla)
- [851] [205] syötä liittymän APN

KAMERAILMAISIMEN VASTAANOTTIMEN OHJELMOINTI:

- [851] [422] Integration ID, kirjaa ylös, tarvitset myöhemmin
- [851] [010] *2***** Kuvatodennus päälle
- [851] [201] Integration ID:n 10 viimeistä numeroa
- [851] [203] Vastaanottimen IP-osoite 074.216.237.029
- [851] [204] Vastaanottimen portti 13C5 (Portti 5061)
- [851] [205] Liittymän APN (Tarkista operaattorilta, yleensä internet)

OHJELMOINNIN LOPUKSI

Tiedonsiirto vaatii uudelleenkäynnistyksen.

- [851] [999] 55##