

Produktblad

Radiomottagare - SEL2641R433-RCP

Produktbeskrivning

Radiomottagaren CubePower är en väldigt liten radiomottagare med en kraftig reläutgång. Reläet klarar högre belastningar än vanliga CubeSignal mottagaren och kan användas för att styra t.ex. magnetlås eller elslutbleck.

All programmering sköts i din InstallerCube app som finns att ladda ner kostnadsfritt i appstore eller google play.

Väldigt enkelt vid installationen, ännu enklare när kunden vill komplettera med fler fjärrkontroller.

Dessutom kan man döpa varje fjärrkontroll i appen vilket gör det väldigt smidigt att t.ex. ta bort en fjärrkontroll som tappats bort.



Funktioner

- Nano-storlek
- Programmeras via app InstallerCube
- En reläutgång (1 NO/NC)
- Kan programmeras som puls, växlande och tid
- Lagrar upp till 250 sändare
- Möjlighet att justera räckvidd på fjärrkontroll



IP20



-20°C till +65°C



RoHS

Teknisk information

Utgångar: En reläutgång (1 NO/NC)
Max belastning: 6A vid 30Vdc
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1s-23t:59m)
Antal sändare: 250 sändare
Antal UserCube: 100 användare
LCD-display: Nej
Programmering via app: Ja
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Ingång för extern antenn: Nej
Känslighet: -103dBm
Ingångsimpedans: 50 Ohm
Frekvens: 433.92 MHz
Radiotyp: Superheterodyn
Kryptering: KeeLoq® Hopping Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
Dimensioner (L x B x H): 44 x 58 x 25mm
Spänningsmatning: 12 eller 24Vac/dc (auto)
Strömförbrukning: 120mA
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde: -20°C till +65°C

Tillbehör



CMC10

Licenskort 10 stycken
UserCube användare