

OMINAISUUKSIA JA ETUJA



K 286 x L 126 x S 40
Käyttäjien lukumäärä: 100

- 316 meriluokkainen ruostumaton teräs -etulevy.
- Luja, matalaprofiilinen, takaa suljettu rasia on suorituskykyisempi ja kestävämpi.
- Taustavalaistu LCD-näyttö.
- LED-alavallo.
- Turvaruuvit ruostumatonta terästä.
- Pinta-asennus.
- Alaspäin suunnattu mikrofoni.
- THS** Horwood-laatuääni.
- Soitto enintään kolmeen numeroon kustakin soittopisteestä.
- Enintään 100 käyttäjää.
- Kotelointiluokka IP64.
- Ajastinkello, 3 profiilia.
- 2 vuoden takuu.
- Taustavalo, ilkvaltasuojattu näppäimistö.
- Ajastettu kaupp- ja nollauspainike.
- 200 Pin-koodia pääsyyn koodin avulla.

HELPPO KÄYTTÄÄ

- Jokainen soittopiste voi soittaa enintään 3:n rinnakkaisen lankaverkon tai matkapuhelinjärjestelmän numeron kautta. Kun puheluun on vastattu, ja vastaanottaja haluaa antaa pääsyn vierailijoille, hän painaa puhelimen #-näppäintä.
- Suurikontrastinen ja laajakatselukulmainen vieritysnäyttö.

LADATTAVAT AKTIIVISUUSLOKIT

- Lataa 10 000 viimeisintä tapahtumaa yksiköltä ja näe, kuka saa pääsyn, miten ja milloin. Mainio turvallisuusominaisuus ilmaiseksi.

VALINTA AVAUSTA VARTEN

- Valtuuta jopa 200 numeroa soittamaan yksikköön ja avaamaan ovesi/porttisi. Moderni ja kustannustehokkaampi vaihtoehto perinteiselle kulunvalvonnalle.

HELPPO ASENTAA

KAHDEN VUODEN TAKUU

TEKNISET TIEDOT

- Tehonsyöttö** 12 V 1 A. DC PSU, jossa 3 A sulake (toimitetaan mukana ja on oltava yksin Telguard-sisäpuhelinyksikölle tarkoitettu).
Virrankulutus: 120 mA valmiustila @ 12 V.
- Puhelimen tyyppi** Vakio-DTMF:ää (monitaajuusäänivalintaa) tuottava puhelin, langaton puhelin tai matkapuhelin.
- Ohjelmointi** Etäohjelmoitava sovelluksella, tekstiviestillä tai GSM-modeemilla. Paikallisesti USB-kaapelilla.
- Releet** 3: 1 x 2 A, 2 x 200 mA, 2 x lisätulot.
- Releen aktivointiaika** 1–60 sekuntia, säädettävissä paikallisesti ja etänä.
- Käyttökomennot** # pulssi RL1, 1# pulssi RL1, 2# pulssi RL2, 3# lukitus RL3, 6# avaus RL3.
- Ajastinkellot** Käyttävät kortin kelloa mahdollistaen mukautettujen profiilitoimintojen aktivoiminnin.
- Valtuutettu soittopääsy** 200 puhelinnumeroa voidaan tallentaa. Laitteeseen soittaminen valtuutetusta puhelinnumerosta aktivoi releen.



EU CE -vaatimustenmukaisuus ja radiolaitedirektiivi ovat luettavissa osoitteessa www.commtel-uk.com | GB-RH10 9XN



Raising Standards -
turvallisuusvarmist
ettu

