

Produktblad

Radiosändare - SETR2641AM1/AM1.AN

Produktbeskrivning

Vår absolut minsta radiosändare med ergonomisk design och en knapp, perfekt för att ha på nyckelknippan för att styra dörrautomatiker, grindar och passer-system, radiosändaren passar lika bra till privata anpassningar i bostäder som i industrimiljöer.

Radiosändarens kommunikation är krypterad med Keeloq® Rolling Code och har 2^{64} kodkombinationer vilket ger den en väldigt hög säkerhet.

Radiosändaren har en LED-diod som indikerar att den skickar en radiosignal.



AM1



AM1.AN

Funktioner

- Räckvidd upp till 150 m
- Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
- Finns i två färger
- Vår absolut minsta handsändare
- Batteri: 2 x CR2016 Litium



IP20



-10°C till +55°C



RoHS

Teknisk information

Kanaler: 1 kanal
Räckvidd: Upp till 150m
LED-indikering: Ja
Frekvens: 433.92 MHz
Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
E.R.P.: 50 ÷ 100 µW
Dimensioner (L x B x H): 61 x 36 x 13mm
Vikt: 13 gr.
Strömförbrukning: 9mA
Batterytyp: 2 x CR2016 Litium
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde: -10°C till +55°C

