

**Tuote**

Tuotekoodi:	38184
Sähkönumero:	7140072
Valmistaja:	Ajax

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
Pakkauksen korkeus:	30 mm
Pakkauksen leveys:	82 mm
Pakkauksen pituus:	135 mm
Tuotelaji:	Keskuksen lisäosa
Tuotemerkki:	<a href="#">Ajax</a>
Valmistajan tuotekoodi:	38184.18.NC1
Valmistajan tuotesivu:	<a href="#">Ajax.systems</a> <a href="#">Käyttöohje</a>

Langallisille 3. osapuolen ilmaisimille

Hälytystyyppi valittavissa

3 x CR123A, 3 V, kesto jopa 5 v.

-25° - +50°C

100 x 39 x 22 mm

Transmitter-moduuli muuttaa minkä tahansa valmistajan langallisen ilmaisimen Ajax-järjestelmään sopivaksi langattomaksi laitteeksi.

Transmitter-moduulin ansiosta voit hyödyntää jo olemassa olevan vanhan järjestelmän laitteen osana nykyaikaista ja älykäästä Ajax-järjestelmää. Moduuli toimii samalla virtalähteenä toisen valmistajan laitteelle. Se on suunniteltu asennettavaksi ilmaisimen kotelon sisään, mutta mikäli tämä on \_\_\_\_\_

tilanpuutteen vuoksi mahdotonta, erillistä kotelointia voi käyttää, kunhan se ei estä langattoman signaalin kulkua.

Transmitter-moduuli vastaanottaa ilmaisimelta tulevan signaalin langallisen liitännän kautta, ja lähettää sen langattomasti Ajax-keskukseen. Liitetyn laitteen tyyppin voi valita sovelluksesta.

Transmitteriin voi määrittää [KeyArm Zone](#) -ominaisuuden, joka mahdollistaa järjestelmän tai yksittäisen ryhmän päälle- ja poiskytkennän tai yötilan hallinnan.

Moduuli on suojattu kiihtyvyyssanturilla, jonka avulla se tunnistaa peukalointi- ja sabotaasiyritykset.

#### **Ominaisuudet:**

- Hälytystyyppi: valittavissa (tunkeutuminen, tulipalo, kaasu, lääkinnällinen avuntarve, paniikkipainike)
- Jännitelähtö ilmaisimelle: 3,3 V
- Paristo: 3 x CR123A, 3 V (sisältyy toimitukseen)
- Pariston kesto: jopa 5 vuotta
- Käyttölämpötila-alue: -25° - +50°C
- Mitat: 100 x 39 x 22 mm
- Tilantarve kotelossa: 110 x 41 x 24 mm
- Paino: 74 g