Ajax Hub 2 4G murtohälytinkeskus, valk.

Tuote

Tuotekoodi:	38241
Sähkönumero:	7140094
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	192 mm
Pakkauksen leveys:	53 mm
Pakkauksen pituus:	240 mm
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotekoodi:	38241.108.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Hub 2 4G -käyttöohje Ajax-keskusten vertailutaulukko
Väri:	Valkoinen

Kameroita/videotallentimia: 25

Käyttäjiä: 50, ReX-välivahvistimia: 5

Ethernet, 2 SIM-korttipaikkaa

SMS, puhelu, push-ilmoitus

CMS-liitettävyys: Contact ID, SIA (DC-09)

110-240 V/10 W, sisäänrakennettu akku, 2 Ah

Käyttöaika: jopa 16 h (yhdellä SIM-kortilla)

Langaton Jeweller-tekniikka

Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m avoimessa tilassa

Kaksisuuntainen kommunikointi, 868,0-868,6 MHz

Ajax-murtohälytinjärjestelmä – helppokäyttöinen, tyylikäs ja älykäs turvaratkaisu ilman kompromisseja.

Ajax Hub 2 4G on järjestelmän älykäs keskusyksikkö. Sen ohut ja minimalistinen muotoilu sulautuu huomaamattomasti sisustukseen, ja värivaihtoehtoina ovat musta ja valkoinen. Keskusta hallitset helposti mobiilisovelluksella, SpaceControl-kaukosäätimellä sekä käyttölaitteilla, kuten KeyPad ja TouchScreen-paneelit, jotka tarjoavat nopean ja intuitiivisen tavan ohjata järjestelmää.

Hub 2 4G yhdistyy Internetiin Ethernet-liitännällä tai 4G LTE -datayhteydellä, ja tiedonsiirtoon riittää vain 0,5 kB/s nopeus. Varavirta takaa jopa 16 tunnin toiminnan sähkökatkon aikana, joten turvallisuus säilyy kaikissa tilanteissa.

Keskukseen voi liittää jopa 100 laitetta, ja se tarkistaa ilmaisimien toiminnan säännöllisesti kaksisuuntaisella yhteydellä. Saat välittömästi ilmoituksen, jos jokin laite vikaantuu, vahingoittuu tai poistetaan. Ajax tukee myös kameravalvonnan helppoa integrointia samaan sovellukseen – kaikki hallinta yhdessä paikassa. Lue lisää valmistajan sivulta >>

Lisäksi Hub 2 tukee 32 ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi ajastaa automaattisesti. Voit esimerkiksi aktivoida yötilan, jolloin valot sammuvat ja ovitunnistimet sekä ulkotilojen liiketunnistimet kytkeytyvät päälle. Näin voit nukkua yösi rauhassa.

Ominaisuudet:

Ajax Hub 2 tukee

- Yhdistettyjä laitteita: 100
- Kameroita/videotallentimia: 25
- Käyttäjiä: 50
- Huoneita: 50
- ReX-välivahvistimia: 5
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 32

Yhteysominaisuudet

- Ethernet
- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (microSIM, 4G LTE/3G/2G)
- Hälytysviive: 0,15 s
- Hälytystavat: SMS, puhelu, push-ilmoitus
- CMS-liitettävyys: Contact ID, SIA (DC-09)

Virta

- Virransyöttö: 110-240 V AC
- Virrankulutus: 110-240 V/10 W
- Akku: sisäänrakennettu Li-Ion, 2 Ah
- Käyttöaika: jopa 16 h (yhdellä SIM-kortilla)

Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätyvä RF-lähetysteho: jopa 25 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Nopea Wings-yhteys kuvansiirtoon MotionCam-ilmaisimilta

- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat: 163 × 163 × 36 mm
- Paino: 362 g

Pakkauksen sisältö

- Ajax Hub 2 -hälytyskeskus
- SmartBracket-asennuslevy
- Virtakaapeli
- Ethernet-kaapeli
- Asennussarja
- Käyttöohje