



Tuote

Tuotekoodi: AI100DIN
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Tuotemerkki: [Inim](https://inim.it)
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotesivu: inim.it

Yhteensopiva Previdia-keskusten kanssa

Lähtövirta valittavissa: 1 A / 1,8 A

Jopa 6 kpl moduuleja kytkettävissä sarjaan

Asennus DIN-kiskoon

AI100DIN-moduuli muuntaa Previdia-keskusten solenoidiventtiilin ohjauslähdön (VALVE) ylikuormitussuojatusta vakiojännitelähdöstä vakiovirtalähdöiksi, mikä mahdollistaa kondensoitua aerosolia käyttävien sammutuslaitteiden luotettavan laukaisun.

Rakenteen ansiosta Previdia-paloilmoitin- ja ohjausjärjestelmä voidaan integroida saumattomasti sammutuslaitteisiin, mikä takaa järjestelmän varman toiminnan ja helpottaa sen konfigurointia sekä käyttöönottoa. Moduulin lähtövirraksi voidaan valita joko 1 A tai 1,8 A, ja enintään kuusi moduulia voidaan kytkeä sarjaan.

Tekniset tiedot:

- Maks. 6 kpl AI100DIN moduulia kytkettävissä sarjaan
- Käyttöjännite: 19-30 V DC
- Virrankulutus käynnistyksessä: 40 mA
- Virrankulutus valvonnassa: 0,1 mA
- Sulkulaitteiden aktivointiaika <18 V: 2 sekuntia
- Sulkulaitteiden aktivointiaika >18 V: 1 sekunti
- Aktivointivirta (valittavissa): 1 A tai 1,8 A
- AEROSOL-kanavien lähtöjännite: maks. 10 V
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat (ilman kiinnikkeitä): 90 x 71 x 40,5 mm
- Paino: 130 g