230 VAC optinen palovaroitin, paristovarmennus



Tuote

Tuotekoodi:	EI146E
Sähkönumero:	7140204
Valmistaja:	EI Electronics

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	EI140-sarja (230V ja paristo)
Valmistaja:	EI Electronics
Alkuperämaa:	Irlanti
Hyväksyntä:	EN14604
Pakkauksen korkeus:	153 mm
Pakkauksen leveys:	153 mm
Pakkauksen pituus:	60 mm
Takuuaika:	60 kk
Tunnistustyyppi:	Savu, optinen
Valmistajan tuotekoodi:	EI146E-3XFN
Valmistajan tuotesivu:	EiElectronics.ie
Varmennustapa:	Paristo

Jatkuvaan verkkovirtaan (230 V)

Sis. pariston, 9 V

Ketjutettavissa kaapeloimalla

Suuri testi- ja vaimennuspainike

Easi-fit -asennuskanta

EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan myös asentaa vanhaan Easi-fit -asennuskantaan.

Optinen palovaroitin soveltuu erityisesti käytäviin sekä asuinhuoneistoihin. Asunnoissa optinen palovaroitin suositellaan asennettavaksi olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin sekä poistumisreiteille.

Palovaroitinta ei saa asentaa keittiöön, pesutiloihin tai alueille, joissa esiintyy luonnostaan höyryä tai savua virhehälytysten ja vikaantumisen estämiseksi.

- Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC
- Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen)
- Ketjutettavissa kaapeloimalla
- Suuri testi- ja vaimennuspainike
- Muistitoiminto
- Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä

EI146E on savuun reagoiva optinen palovaroitin, joka on varustettu patentoidulla tunnistimella. Se havaitsee hehkuvan palon tuottavat savuhiukkaset nopeasti. Varoitin toimii 230 V verkkovirralla, ja virransyöttö on varmistettu käyttäjän vaihdettavissa olevalla 9 V paristolla. Paristo takaa jopa 3 vuoden ajan jatkuvan toiminnan sähkökatkoksen sattuessa.

Varoitin toimitetaan Easi-fit -asennuskannalla, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen asennuksen sekä helpon irrottamisen ja vaihtamisen. Se on myös yhteensopiva vanhojen Easi-fit -kantojen kanssa.

EI146E toimii niin itsenäisenä varoittimena kuin ketjutettuna toisiin yhteensopiviin EI-varoittimiin. Jopa 20 laitetta voidaan liittää toisiinsa. Liitettynä yhteen EI1529RC:n kanssa käyttäjä voi paikallistaa, vaimentaa ja testata varoittimia etänä.

Varoitin tarkistaa automaattisesti anturin toiminnan, pariston jännitteen sekä sisäisen piirin, ja ilmoittaa vikatilasta lyhyellä äänimerkillä 40 sekunnin välein. Suurella testipainikkeella käyttäjä voi tarkistaa äänimerkin, pariston jännitteen ja sisäisen piirin milloin tahansa.

Muistitoiminnon avulla aktivoitunut hälytys on helppo tunnistaa. Tämä ilmaistaan kahdella punaisen LEDin välähdyksellä 40 sekunnin välein 24 tunnin ajan tapahtuman jälkeen.