

**Tuote**

Tuotekoodi:	ES1020
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Inim Enea
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Pakkauksen korkeus:	53 mm
Pakkauksen leveys:	110 mm
Pakkauksen pituus:	119 mm
Poistuva tuote:	Kyllä
Tuotelaji:	Hälytin
Tuotemerkki:	Inim

Kattokiinnitys

20 - 30 V DC, 40 mA

98 dB @ 1 m

IP21, -10° - +55°C

112 x 112,5 x 37 mm

Inim Enea sarjan ES10xx, ES20xx, ESB10xx (10 - 40 mA) tuotteissa osoiteväylän Bus + ja - kytkennän lisäksi voidaan ja on suositeltavaa tuoda EXT + ja - liittimeen ulkoinen valvottu 20-30 V DC jännitesyöttö.

Inim Enea -sarjan laitteet ottavat ulkoisen käyttöjännitteen automaattisesti EXT-liittimestä ja absorboivat tarvitsemansa virran lataamatta Bus-väylää. Äänikannat ja sireenit eivät näin kytkettäessä kuormita lainkaan Bus-väylää.

Kytkenässä käytetään vähintään KLMA 4*0,8+0,8 kaapelia, 1. parissa Bus-väylä ja 2.parissa valvottu jännite keskukselta tai Bus-valvotulta Inim SPS24060S tai SPS24160S lisävirtalähteeltä.

Hälytysäänen voimakkuus riippuen valitusta hälytysäänestä on 77-98 dB metrin etäisyydellä. Voit vaihtaa/ohjelmoida hälytysäänen ja ääniviestin EITK2000-työkalulla tai suoraan Previdia STUDIO -ohjelmasta.

Inim Previdia Bus-väylän jännitettä voidaan nostaa max. 24-34 V (Bus-protokollat INIM, APOLLO, ARGUS). Bus-väylä voidaan kytkeä suursilmukkana tai oksana tai niiden yhdistelmänä, noudattaen EN54 standardia.