

Osoitteellinen ääni- ja vilkkuhälytin Enea-sarjaan **inim**



Tuote

Tuotekoodi:	ES102X
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Inim Enea
Valmistaja:	Inim

Osoitteellinen, visuaalinen äänimerkki

Äänenvoimakkuus, vilkkumisen tiheys yms. ovat säädettävissä ohjauspaneelista (vain Previdia-keskuksissa) tai EITK2000 työkalulla. Laite kytketään suoraan silmukkaan, tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erillistä virtalähdettä.

- Kattokiinnitys
- 20 - 30 V DC
- 98 dB @ 1 m
- IP21, -10° - +55°C
- 112 x 112,5 x 37 mm

Inim Enea sarjan ES10xx, ES20xx, ESB10xx (10-40 mA) tuotteissa osoiteväylän Bus + ja - kytkennän lisäksi voidaan ja on suositeltavaa tuoda EXT + ja - liittimeen ulkoinen valvottu 20-30 V DC jännitesyöttö. Inim Enea sarjan laitteet ottavat ulkoisen käyttöjännitteen automaattisesti EXT liittimestä ja absorboivat sen tarvitsevan virran lataamatta Bus-väylää. Äänikannat ja sireenit eivät näin kytkettäessä kuormita lainkaan Bus-väylää.

Kytkenässä käytetään vähintään KLMA 4 x 0,8+0,8 kaapelia, 1. parissa Bus-väylä ja 2. parissa valvottu jännite keskukselta tai Bus-valvotulta Inim SPS24060S tai SPS24160S lisävirtalähteeltä.

Hälytysäänen voimakkuus riippuen valitusta hälytysäänestä on 77-98 dB metrin etäisyydellä. Voit vaihtaa/ohjelmoida hälytysäänen ja ääniviestin EITK2000 työkalulla tai suoraan STUDIO ohjelmasta.

Inim Previdia Bus-väylä jännitettä voidaan nostaa (max. 24-34 V, Bus-protokollat INIM, APOLLO, ARGUS) Bus-väylä voidaan kytkeä suursilmukkana tai oksana tai niiden yhdistelmänä, noudattaen EN54-standardia.