

**Tuote**

Tuotekoodi: FLEX5/SU
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim Prime
Valmistaja: Inim
EN luokka: Taso 3
Tuotelaji: Keskuksen lisäosa
Valmistajan tuotekoodi: INIEIN1PFLEX5SU
Valmistajan tuotesivu: [Inim.biz](https://inim.biz)

Lisää tuloja tai lähtöjä

Vastaanottaa komennot ja virran iBUS -väylän kautta

Avaus- ja irrotussuoja

DIP-kytkimet osoitteen antamiseen

Flex5/S-laajennusmoduulin avulla voit laajentaa murtohälytinkeskuksen vyöhykkeiden tai lähtöjen määrää viiden erikseen ohjelmoitavan liittimen avulla.

FlexIO-tekniikan ansiosta liittimet on mahdollista konfiguroida tuloiksi tai lähdöiksi, T4 ja T5 voivat toimia 0-10 V analogisina ohjauslähtöinä. Tuloiksi asetettuna ne voivat hallita jopa viittä suljinkosketinta tai värinäilmaisinta. Lähtöinä ne antavat virtaa jopa 250 mA ja +AUX -liittimistä 800 mA (huomioi iBus-väylän virransyötön kapasiteetti).

BUS-linjanhallintaosa varmistaa yhteyden vakauden myös monimutkaisemmissa hälytysjärjestelmissä. Flex5/S-laitteet ovat yhteensopivia Prime-hälytyskeskusten kanssa.

Ominaisuudet:

- 5 liitintä, jotka voi ohjelmoida tuloiksi tai lähdöiksi
- 2 liitintä, jotka voi ohjelmoida analogisiksi lähdöiksi
- Käyttöjännite: 9-15 V
- Virrankulutus (norm.): 20 mA
- Lähtöliittimien virrankulutus: maks. 250 mA
- Suurin käytettävissä oleva virta +AUX -liittimissä: 800 mA
- EN-luokka: 3
- Mitat: 59 x 107 x 22 mm
- Paino: 70 g