



Tuote

Tuotekoodi: GSW2-EXIO-4G
Valmistaja: Ontico

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: FDI
Valmistaja: Ontico
Alkuperämaa: Slovenia
Pakkauksen korkeus: 96 mm
Pakkauksen leveys: 161 mm
Pakkauksen pituus: 37 mm
Tuotelaji: Ovikeskus
Valmistajan tuotekoodi: SIAMFI114
Valmistajan tuotesivu: [Ontico.eu](https://ontico.eu)

4G VoLTE, 3G, 2G

Jopa 1000 puhelinnumeroa/kulkukoodia

Wiegand-tulo ja lähtö

Etähallinta mobiilisovelluksella/selaimella

12-20 V AC / 12-24 V DC

GSW2-EXIO-4G on edistynyt GSM-ohjauslaite, johon voidaan ohjelmoida jopa 1000 puhelinnumeroa.

Se tarjoaa käyttäjilleen liitettyjen laitteiden ja järjestelmien turvallisen langattoman etäohjauksen. Kun käyttäjä, joka on luettelossa, soittaa laitteen puhelinnumeroon, tunnistaa se käyttäjän puhelinnumerosta ja avaa portin.

Pääkäyttäjät voivat lisätä ja poistaa yksittäisiä käyttäjiä järjestelmästä web-hallinnan, älypuhelinsovellusten tai USB-yhteyden kautta tai yksinkertaisella SMS-tekstiviestillä.

Laitteeseen on myös mahdollista liittää painiketaulu GSM-ovipuhelinta varten, lämpötila-anturi,

varakäyntiakku, RF-moduuli tai mikä tahansa Wiegand-näppäimistö tai etälukija.

Koska ohjauslaite tukee jopa 1000 PIN-koodia, se sopii erinomaisesti erilaisiin turvaratkaisuihin. Se voi ohjata portteja, autotallinovia tai kulkuovia etänä ja turvallisesti käyttäen soittajan tunnistusta - maksutta. Se soveltuu asuinrakennuksiin, huoneistoihin, sairaaloihin, hotelleihin ja tehtaisiin.

Wiegand-lähdön ansiosta GSW2-EXIO-4G voidaan liittää myös osaksi olemassa olevaa kulunvalvontajärjestelmää.

- 4G-modeemi, yhteensopiva myös 3G/2G-verkkojen kanssa
- 4G VoLTE -tuki
- Jopa 1000 puhelinnumeron muisti ohjausta varten
- Jopa 1000 kulkukoodin muisti (PIN/RFID kortit ja tagit)
- Laajennettu käyttäjien kulkuoikeuden hallinta
- Monipuoliset ajastusmahdollisuudet
- 2 ohjauslähtöä (potentialivapaa kosketin)
- 2 hälytystuloa
- Wiegand-tulo lukijalle/koodinäppäimistölle
- Wiegand-lähtö
- Liitäntä lämpötila-anturille
- Liitäntä erilliselle EVM-KC -ovipuhelinpaneelille
- Jopa 20 000 tapahtuman muisti
- Paikallinen ohjelmointi USB-liitäntän kautta EasySet-ohjelmistolla
- Etähallinta EasySet-pilvipalvelun kautta selaimella, iOS-/Android-mobiilisovelluksilla tai tekstiviestitse
- Voidaan asentaa DIN-kiskoon
- Käyttöjännite: 12-20 V AC / 12-24 V DC
- Ei sisällä virtalähdettä