

**Tuote**

Tuotekoodi:	PREVIDIA-C050S
Sähkönumero:	7139281
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Previdia Compact
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Pakkauksen korkeus:	98 mm
Pakkauksen leveys:	334 mm
Pakkauksen pituus:	337 mm
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	INFPIN1PPRAEC050SG
Valmistajan tuotesivu:	Inim.biz Inim video-opaat

1 x 64 osoiteilmaisinpistettä (1 silmukka)

Järjestelmään liitettävissä 47 keskusta tai käyttölaitetta

Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma

EN54-hyväksytty

Inim Studio -ohjelmointi TCP IP -yhteydellä

Lisenssivapaa

Inim Cloud -pilvipalvelu

Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

322 x 324 x 86, 3,3 kg

Previdia Compact osoitteellinen keskus

- EN54-13 hyväksyntä

Paloilmoitinkeskus ei sisällä akkuja. Suositeltu akku:

- PG12V9 (12 V, 8,5 Ah, Longlife)

Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pieniin ja keskisuuriin asennuksiin. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin.

Keskus on ohjelmoitavissa selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai Studio -ohjelmistolla. Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden (max. 47) Max tai Compact keskusten kanssa.

- 1 x 64 osoiteilmaisinpistettä (1 silmukka, 64 osoitepaikkaa)
- 2,2 A integroitu virtalähde
- Akku: 2 x 12 V 8,5 Ah Longlife (tuote PG12V9, ei sisälly)
- Vankka metallikaappi, jossa etupaneeli muovista
- HORNET + -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneeliin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin

Sisäinen Ethernet-liitäntä:

- Ohjelmointi Studio-ohjelmistolla TCP-IP protokollalla
- Etäohjaukseen
- MODBUS TCP-IP:n kautta
- Liitäntään keskuslaitteiden välillä
- Yhteys BMS-valvontaohjelmaan
- SIA-IP tiedonsiirtoprotokolla hälytyskeskukseen
- Pilvipalvelu (Inim Cloud)
- USB-portti päivitykseen
- Micro-SD-kortti tarvitaan karttojen näyttämiseen, konfigurointien tallentamiseen ja hakemiseen sekä tapahtumalokin tallentamiseen.
- 4 sisäistä I/O-kanavaa, jotka voidaan konfiguroida yhdeksi 1 A valvotuksi teholähdöksi tai valvotuksi tuloksi. (esim. vikatiedot, kiinteistöautomaatiikka)
- Sisäinen konfiguroitava rele (esim. palo-ohjaukset).
- 4,3 tuuman graafinen LCD-kosketusnäyttö.
- Silikoniset toimintonäppäimet perustoiminnoille.
- Optiona 30 moniväristä LED-valoa 30 vyöhykkeen tilan signaloimiseksi tai konfiguroitavaksi.
- Ohjelmoitavissa etupaneelistä tai Previdia/STUDIO-konfigurointiohjelmiston kautta, joka on saatavilla Inimin verkkosivuilta.
- 1000 konfiguroitavaa vyöhykettä.
- 1000 ryhmää aktivointilogikalle.
- Loogiset yhtälöt monimutkaisten aktivointiolosuhteiden määrittelemiseksi.
- Ajastimet aktivointiin, ohituksiin, jne.
- 2000 tapahtuman loki.
- Hallinnoi jopa 100 pääsykoodia.
- Mukautettava näyttö, jossa on kuvia ja kuvakkeita, jotka ilmaisevat eri elementtien, tekstien ja toimintopainikkeiden tilan.

- Evakuointimatriisien hallinta.
- Multiprotocol, hallitsee Inim-, Apollo- ja Argus-suojausprotokollat silmukassa.