

Previdia Compact 1x64/8,5Ah, osoitteellinen sammutuskeskus



Tuote

Tuotekoodi: PREVIDIA-C050SZEG
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Pakkauksen korkeus: 95 mm
Pakkauksen leveys: 335 mm
Pakkauksen pituus: 340 mm
Tuotemerkki: [Inim](http://inim.com)
Valmistajan tuotekoodi: INFPIN1PPRAEC050SZEG

Sammutuskanava

Vyöhykkeiden tilojen ilmoitus led-valoilla

Pieni keskuskaappi

1 x 64 osoitinilmaisinpistettä (1 silmukka)

Järjestelmään liitettävissä 47 keskusta tai käyttölaitetta

4,3" kosketusnäyttö

Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma

EN54-hyväksytty

Inim Studio -ohjelmointi TCP IP -yhteydellä

Lisenssivapaa

Hallitsee mm. Inim, Argus ja Apollo-suojaprotokollat silmukoissa

Inim Cloud -pilvipalvelu

Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

Previdia Compact osoitteellinen keskus, jossa on LED-vyöhykkeen tilan ilmaisimet ja sammutuskanava.

Paloilmoitinkeskus ei sisällä akkuja.

Suositteltu akku: PG12V9: Akku 12 V, 8,5 Ah, Longlife

Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pienille ja keskisuurille asennuksille. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin. Keskus on ohjelmoitavissa selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai Studio -ohjelmistolla. Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden (max. 47) Max tai Compact keskusten kanssa

- 1 x 64 osoiteilmaisinpistettä. (1 silmukka, 64 osoitepaikkaa)
- 2,2 A integroitu virtalähde
- Akku: 2 x 12V 8,5Ah Longlife (PG12V9)
- Vankka metallikaappi, jossa etupaneeli muovia
- HORNET + -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneeliin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin
- Sisäinen Ethernet-liitäntä
- Ohjelmointi Studio-ohjelmistolla TCP-IP protokollalla
- Etäohjaus
- MODBUS TCP-IP:n kautta
- Liitäntä keskuslaitteiden välillä
- Yhteys BMS-valvontaohjelmaan
- SIA-IP tiedonsiirtoprotokolla hälytyskeskukseen
- Pilvipalvelu (Inim Cloud)
- USB-portti päivitykseen
- Micro-SD-kortti tarvitaan karttojen näyttämiseen, konfigurointien tallentamiseen ja hakemiseen sekä tapahtumalokin tallentamiseen.
- 4 sisäistä I / O-kanavaa, jotka voidaan konfiguroida yhdeksi 1 A:n valvotuksi teholähdöksi tai valvotuksi tuloksi. (esim. vikatiedot, kiinteistöautomaatiikka)
- Sisäinen konfiguroitava rele (esim. palo-ohjaukset)
- 4,3 tuuman LCD-graafinen kosketusnäyttö
- Silikoniset toimintonäppäimet perustoiminnoille
- Optiona 30 moniväristä LED-valoa 30 vyöhykkeen tilan signaloimiseksi tai konfiguroitavaksi
- Ohjelmoitavissa etupaneelistä tai Previdia / STUDIO-konfigurointiohjelmiston kautta, joka on saatavilla Inimin verkkosivuilta
- 1000 konfiguroitavaa vyöhykettä
- 1000 ryhmää aktivointilogiikalle
- Loogiset yhtälöt monimutkaisten aktivointiolosuhteiden määrittelyä varten
- Ajustimet aktivointiin, ohituksiin, jne.
- 2000 tapahtuman loki
- Hallinnoi jopa 100 pääsykoodia
- Mukautettava näyttö, jossa on kuvia ja kuvakkeita, jotka ilmaisevat eri elementtien, tekstien ja

toimintopainikkeiden tilan.

- Evakuointimatriisien hallinta
- Multiprotocol, hallitsee Inim-, Apollo- ja Argus-suojausprotokollat silmukassa
- Keskuksessa mahdolliset BMS-liitäntäpinnat

[Ohjevideo Previdia Compact Silmukoiden hallinta](#)

[Ohjevideo Previdia Compact Käynnistys](#)

[Ohjevideo Previdia Compact Ohjelmointi](#)