



### Tuote

Tuotekoodi: PREVIDIA-C100SG  
Valmistaja: Inim

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Previdia Compact  
Valmistaja: Inim  
Alkuperämaa: Italia  
Hyväksyntä: EN54  
Pakkauksen korkeus: 98 mm  
Pakkauksen leveys: 331 mm  
Pakkauksen pituus: 342 mm  
Tuotemerkki: [inim](http://inim.biz)  
Valmistajan tuotekoodi: INFPIN1PPRAEC100SG  
Valmistajan tuotesivu: [inim.biz](http://inim.biz)  
[inim video-oppaat](#)

1 x 240 osoiteilmaisinpistettä (1 silmukka)

Järjestelmään liitettävissä 47 keskusta tai käyttölaitetta

Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma

EN54-hyväksytty

Inim Studio -ohjelmointi TCP IP -yhteydellä

Lisenssivapaa

Inim Cloud -pilvipalvelu

Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

Previdia Compact osoitteellinen keskus

- EN54-13 hyväksyntä

Paloilmoitinkeskus ei sisällä akkuja. Suositeltu akku:

- PG12V9 (12 V, 8,5 Ah, Longlife)

Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pienille ja keskisuurille asennuksille. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin.

Keskus on ohjelmoitavissa selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai Studio -ohjelmistolla. Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden (max. 47) Max tai Compact keskusten kanssa.

- 1 x 240 osoiteilmaisinpistettä (1 silmukka, 240 osoitepaikkaa)
- 2,2 A integroitu virtalähde
- Vankka metallikaappi, etupaneeli muovia
- HORNET + -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneeliin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin

Sisäinen Ethernet-liitäntä:

- Ohjelmointi Studio-ohjelmistolla TCP-IP protokollalla
- Etäohjaukseen
- MODBUS TCP-IP:n kautta
- Liitäntään keskuslaitteiden välillä
- Yhteys BMS-valvontaohjelmaan
- SIA-IP tiedonsiirtoprotokolla hälytyskeskukseen
- Pilvipalvelu (Inim Cloud)
- USB-portti päivityksiin
- Micro-SD-kortti tarvitaan karttojen näyttämiseen, konfigurointien tallentamiseen ja hakemiseen sekä tapahtumalokin tallentamiseen
- 4 sisäistä I/O-kanavaa, jotka voidaan konfiguroida yhdeksi 1 A valvotuksi teholähdöksi tai valvotuksi tuloksi (esim. vikatiedot, kiinteistöautomaattika)
- Sisäinen konfiguroitava rele (esim. palo-ohjaukset)
- 4,3" LCD-graafinen kosketusnäyttö
- Silikoniset toimintonäppäimet perustoiminnoille
- Optiona 30 moniväristä LED-valoa 30 vyöhykkeen tilan signaloimiseksi tai konfiguroitavaksi
- Ohjelmoitavissa etupaneelistä tai Previdia/STUDIO-konfigurointiohjelmiston kautta (saatavilla Inimin verkkosivuilta)
- 1000 konfiguroitavaa vyöhykettä
- 1000 ryhmää aktivointilogiikalle
- Loogiset yhtälöt monimutkaisten aktivointiolosuhteiden määrittelemiseksi
- Ajastimet aktivointiin, ohituksiin, jne.
- 2000 tapahtuman loki
- Hallinnoi jopa 100 pääsykoodia
- Mukautettava näyttö, jossa on kuvia ja kuvakkeita, jotka ilmaisevat eri elementtien, tekstien ja toimintopainikkeiden tilan
- Evakuointimatriisien hallinta
- Multiprotocol, hallitsee Inim-, Apollo- ja Argus-suojausprotokollat silmukassa