

Previdia Compact 2x240/8,5Ah, osoitteellinen sammutuskeskus



Tuote

Tuotekoodi: PREVIDIA-C200SZE
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Pakkauksen korkeus: 98 mm
Pakkauksen leveys: 331 mm
Pakkauksen pituus: 338 mm
Tuotemerkki: [Inim](#)

Sammutuskanava

Vyöhykkeiden tilojen ilmoitus led-valoilla

2 x 240 osoiteilmaisinpistettä (2 silmukkaa)

Järjestelmään liitettävissä 47 keskusta/käyttölaitetta

4,3" kosketusnäyttö

Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma

EN54-hyväksytty

Inim Studio -ohjelmointi TCP IP -yhteydellä

Lisenssivapaa, Inim Cloud -pilvipalvelu

Mm. Inim-, Argus- ja Apollo-suojaprotokollat silmukassa

Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

Previdia Compact osoitteellinen keskus, jossa on LED-vyöhykkeen tilan ilmaisimet ja sammutuskanava.

Paloilmoitinkeskus ei sisällä akkuja.

Suositteltu akku: PG12V9 12 V/8,5 Ah LongLife-akku

Previdia Compact -tuoteperheen osoitteelliset ohjauspaneelit ovat täydellinen ratkaisu pienille ja keskisuurille asennuksille. Ne yhdistävät Previdia Max -järjestelmän innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen käytön kompaktiin kaappiin. Keskus on ohjelmoitavissa selkeältä ja käyttäjäystävälliseltä näytöltä tai Studio -ohjelmistolla.

Previdia Compact on verkotettavissa HORNET+ väylään muiden Max- tai Compact-keskusten kanssa (max. 47 kpl).

- 2 x 240 osoiteilmaisinpistettä. (2 silmukkaa, 240 osoitepaikkaa)
- 1,5 A integroitu virtalähde
- Akut: 2 x 8,5 Ah/12 V (ei sisälly)
- Vankka metallikaappi, jossa etupaneeli muovia
- HORNET + -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneelisiin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin

Sisäinen Ethernet-liitäntä:

- Ohjelmointi Studio-ohjelmistolla TCP-IP protokollalla
- Etäohjaukseen
- MODBUS TCP-IP:n kautta
- Liitäntään keskuslaitteiden välillä
- Yhteys BMS-valvontaohjelmaan
- SIA-IP tiedonsiirtoprotokolla hälytyskeskukseen
- Pilvipalvelu (Inim Cloud)
- USB-portti päivitykseen
- Micro-SD-kortti tarvitaan karttojen näyttämiseen, konfigurointien tallentamiseen ja hakemiseen sekä tapahtumalokin tallentamiseen
- 4 sisäistä I / O-kanavaa, jotka voidaan konfiguroida yhdeksi 1 A valvotuksi teholähdöksi tai valvotuksi tuloksi. (esim. vikatiedot, kiinteistöautomaatiikka)
- Sisäinen konfiguroitava rele (esim. palo-ohjaukset)
- 4,3 tuuman graafinen LCD-kosketusnäyttö
- Silikoniset toimintonäppäimet perustoiminnoille
- Optiona 30 moniväristä LED-valoa 30 vyöhykkeen tilan signaloimiseksi tai konfiguroitavaksi
- Ohjelmoitavissa etupaneelistä tai Previdia / STUDIO-konfigurointiohjelmiston kautta, joka on saatavilla Inimin verkkosivuilta
- 1000 konfiguroitavaa vyöhykettä
- 1000 ryhmää aktivointilogiikalle
- Loogiset yhtälöt monimutkaisten aktivointiolosuhteiden määrittelemiseksi
- Ajastimet aktivointiin, ohituksiin, jne.

- 2000 tapahtuman loki
- Hallinnoi jopa 100 pääsykoodia
- Mukautettava näyttö, jossa on kuvia ja kuvakkeita, jotka ilmaisevat eri elementtien, tekstien ja toimintopainikkeiden tilan
- Evakuointimatriisien hallinta
- Multiprotocol, hallitsee Inim-, Apollo- ja Argus-suojausprotokollat silmukassa
- Keskuksessa mahdolliset BMS-liitäntäpinnat

[Ohjevideo Previdia Compact Silmukoiden hallinta](#)

[Ohjevideo Previdia Compact Käynnistys](#)

[Ohjevideo Previdia Compact Ohjelmointi](#)