

Releyksikkö, NC/NO, 30V 1A mikrokokoinen



Tuote

Tuotekoodi:	RCM2
Valmistaja:	Alarmtech

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Kytkentämoduulit
Valmistaja:	Alarmtech
Alkuperämaa:	Puola
Pakkauksen korkeus:	8 mm
Pakkauksen leveys:	91 mm
Pakkauksen pituus:	377 mm
Valmistajan tuotekoodi:	RCM 2
Valmistajan tuotesivu:	Alarmtechglobal.com

NC/NO, maks. 1 A / 30 V, LED-indikointi

8 - 30 V DC

4,5 mA / 8 V - 19mA / 30 V

Valmiit johdot, 2 x 15 cm

-20° - +50°C, 31 x 12 x 7 mm

RCM2 on todella pieni yleiskäyttöinen elektroninen relekortti, joka sopii useimpiin turvajärjestelmiin (murtohälytin, kulunvalvonta, palo jne.). LED-merkkivalo ilmoittaa ohjauksen tilasta. Piirikortin pohjassa on tarra, mikä helpottaa kiinnitystä, ja kortti on kutistesukkasuojattu.

RCM2:ssa on vaihtuva NO-C-NC rele, jossa on johdinliitäntä releen ohjausta varten. Lähtöliittimet ovat "push-in"-tyyppisiä. Kun jännite kytketään, rele aktivoituu, mikä ilmaistaan syttyvällä LED-valolla.

RCM2 on RC1-releen elektroninen minirelemalli.

Ominaisuudet:

- Virrankulutus: 4,5 mA / 8 V, 19 mA / 30 V
- Lähtö: NC/NO, LED-indikointi
- Käyttöjännite: 8 - 30 V DC
- Maks. ohjauskuorma: 1 A, 30 V, 30 VA
- Lämpötila-alue: -20°...+50°C
- Valmiit johdot, 2 x 15 cm
- Tarrakiinnitys
- Mitat: 31 x 12 x 7 mm