

Produktblad

Radiomottagare - SEL2641R433-RCV

Produktbeskrivning

Radiomottagaren Cube230 är en väldigt liten radiomottagare med en kraftig reläutgång. Idealisk för styrning av 230Vac applikationer t.ex. lampor eller grindstyrningar där du inte har tillgång till 12 eller 24V.

All programmering sköts i din InstallerCube app som finns att ladda ner kostnadsfritt i appstore eller google play.

Väldigt enkelt vid installationen, ännu enklare när kunden vill komplettera med fler fjärrkontroller.

Dessutom kan man döpa varje fjärrkontroll i appen vilket gör det väldigt smidigt att t.ex. ta bort en fjärrkontroll som tappats bort.



Funktioner

- Nano-storlek
- Programmeras via app Installercube
- En reläutgång (1 NO)
- Kan programmeras som puls, växlande och tid
- Lagrar upp till 250 sändare
- Möjlighet att justera räckvidd på fjärrkontroll



IP20



-30°C till +70°C



RoHS

Teknisk information

Utgångar: En reläutgång (1 NO)
Max belastning: 16A vid 230Vac
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1s-23t:59m)
Antal sändare: 250 sändare
Antal UserCube: 100 användare
LCD-display: Nej
Programmering via app: Ja
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Ingång för extern antenn: Nej
Känslighet: -103dBm
Ingångsimpedans: 50 Ohm
Frekvens: 433.92 MHz
Radiotyp: Superheterodyn
Kryptering: KeeLoq® Hopping Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
Dimensioner (L x B x H): 44 x 58 x 25mm
Spänningsmatning: 230Vac
Strömförbrukning: 16mA
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde: -30°C till +70°C

Tillbehör



CMC10

Licenskort 10 stycken
UserCube användare