

DSC Wireless sovelluksen käyttöönotto

DSC-10 hälytysjärjestelmäkeskus, WP8010-G
DSC PowerNEO kameraliikeilmaisin, PG8934P

Sovellus on saatavana iOS- tai Android-laitteille.

KESKUKSEN OHJELMOINTI

1. Asentajatila → Pääasentajatunnus (tehdasasetus: 9999)
2. 04: TIEDONSIIRT → GSM/GPRS/SMS → GPRS raportointi → käytössä
3. 04: TIEDONSIIRT → GSM/GPRS/SMS → GPRS APN → INTERNET (varmista operaattorilta)
4. 04: TIEDONSIIRT → 3. VALVOMO
 - TAPAHTUMAT → kaikki * varm
 - 1.Tapa → matkapuhelin
 - 1. VastOtt.IP → 052.058.061.098
5. 04: TIEDONSIIRT → 5. liikekamera → Näytä pyydet → Kaikk tiloissa
6. 04: TIEDONSIIRT → 6. Upl/download → GPRS Up/Download → Oma puh → Keskuksen puhelinliittymän numero (esim. 00358401234567, tarvitaan yhteyden muodostamiseksi, sovellus lähettää tekstiviestin palvelimelle)

HUOM. Ensimmäinen rekisteröinti saattaa kestää jopa kymmenen minuuttia!

DSC WIRELESS SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Lataa Tyco Safety Products Canada Ltd.:n julkaisema DSC Wireless -ohjelma App Storesta tai Google Play-kaupasta
2. Käynnistä sovellus
3. Palvelinosoite: dsc.tycomonitor.com
4. Keskuksen nimi: Tarkista keskukselta: Asentajatila→10. SARJANUM→Keskuksen.ID: XXXXXX (6 numeroa tai kirjainta)
5. Lisää täppä käyttöehtoihin ja klikkaa Seuraava -painiketta
6. Anna numeronäppäimistöllä käyttäjätunnus (mikä tahansa ohjelmoitu käyttäjätunnus) ja klikkaa OK
7. Klikkaa "Voit yhdistää" -tekstiä ruudun oikeasta yläkulmasta ja odota että teksti muuttuu "Yhdistetty"
8. Nyt voit aloittaa sovelluksen käytön!

HUOM. Sovelluksen käyttöliittymässä on eroja (esim. ulkonäkö) eri alustoilla (älypuhelin tai tabletti), mutta perustoiminnot ovat samat.