

## Ajax Hub BP akkukäyttöinen murtohälytinkeskus, musta



### Tuote

Tuotekoodi: 149623  
Valmistaja: Ajax

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Baseline Jeweller  
Valmistaja: Ajax  
Alkuperämaa: Ukraina  
EN luokka: Taso 2  
Pakkauksen korkeus: 245 mm  
Pakkauksen leveys: 104 mm  
Pakkauksen pituus: 216 mm  
Tuotelaji: Keskus  
Tuotemerkki: [Ajax](#)  
Uutuustuote: Kyllä  
Valmistajan tuotekoodi: 149623.263.BL1  
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems](#)  
[Käyttöohje](#)  
[Ajax-keskusten vertailutaulukko](#)  
Väri: Musta

Ajax NVR tallentimia: 36

Kameroita (NVR:llä/standalone): 224/496

Käyttäjiä: 50

2G/3G/4G, 2 x microSIM

SMS, puhelu, push-ilmoitus

CMS-liitettävyys: Contact ID, SIA (DC-09)

Sisäinen akku (ei sisälly)

Langaton Jeweller-tekniikka

Kaksisuuntainen kommunikointi, 868,0-868,6 MHz

Korvaa tuotteen 93602

Ajax-murtohälytinjaestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkään vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Ajax Hub BP on järjestelmän kokonaan langaton keskus. Hub BP on suunniteltu kohteisiin, joissa jatkuvaa verkkovirtaa ei ole saatavilla. Se kykenee toimimaan akun varassa kuukausia tai tietyillä akuilla jopa vuosia. Tyypillisellä 7 Ah akulla toiminta-aika on n. 2 kuukautta. Akut eivät sisälly toimitukseen.

Keskuksen käyttö onnistuu mobiililaitteella tai SpaceControl -kauko-ohjaimella. Ajax Hub BP yhdistyy Internetiin 4G LTE -dataliittymällä. Laitteessa on kaksi SIM-korttipaikkaa yhteyden varmistamiseksi.

Keskukseen voi yhdistää jopa 100 laitetta. Keskus tarkistaa ilmaisimien toiminnan säännöllisin väliajoin kaksisuuntaisella yhteydellä, joten saat välittömästi tiedon vahingoittuneista, vikaantuneista tai poistetuista ilmaisimista. Ajax tukee myös kameravalvonnan helppoa yhdistämistä samaan järjestelmään ja sovellukseen. [Lue lisää valmistajan sivulta >>](#)

Ajax Hub BP tukee 32 erilaista, ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi tarvittaessa ottaa käyttöön ajastetusti. Voit helposti siirtyä yötilaan, jolloin keskus voi sammuttaa kaikki valot ja aktivoida ovitunnistimet sekä ulkotilojen liiketunnistimet. Voit nukkua yösi rauhassa.

### **Ominaisuudet:**

Ajax Hub BP tukee

- Yhdistettyjä laitteita: 100
- Sireenejä/näppäimistöjä sireenillä: 10
- ReX-välivahvistimia: 5
- Videotallentimia: 36
- Kameroita: 224 Ajax NVR:n kautta, 492 standalone
- Käyttäjiä: 50
- Ryhmiä: 9
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 32

Yhteysominaisuudet

- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (microSIM, 4G LTE/3G/2G)
- Hälytysviive: 0,15 s
- Hälytystavat: SMS, puhelu, push-ilmoitus
- CMS-liitettävyyden Contact ID, SIA (DC-09)

Virta

- Virransyöttö: 4,2-16 V DC / 2 A
- Sisäinen akku, ei sis. toimitukseen
- Toiminta-aika 7 Ah akulla n. 2 kk (virransäästötilassa)
- Käyttöjännitealue: 3,5-16 V DC

## Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätyvä RF-lähetysteho: jopa 25 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Nopea Wings-yhteys kuvansiirtoon MotionCam-ilmaisimilta
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP40
- Mitat: 196 x 238 x 100 mm
- Paino: 1,01 kg

## Pakkauksen sisältö

- Ajax Hub BP -keskus
- Asennussarja
- Käyttöohje