Ajax Transmitter langaton moduuli



Tuote	
Tuotekoodi:	38184
Sähkönumero:	7140072
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	30 mm
Pakkauksen leveys:	82 mm
Pakkauksen pituus:	135 mm
Tuotelaji:	Keskuksen lisäosa
Valmistajan tuotekoodi:	38184.18.NC1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje

Langallisille 3. osapuolen ilmaisimille

Hälytystyyppi valittavissa

3 x CR123A, 3 V, kesto jopa 5 v.

-25° - +50°C

100 x 39 x 22 mm

Transmitter-moduuli muuttaa minkä tahansa valmistajan langallisen ilmaisimen Ajax-järjestelmään sopivaksi langattomaksi laitteeksi.

Transmitter-moduulin ansiosta voit hyödyntää jo olemassa olevan vanhan järjestelmän laitteen osana nykyaikaista ja älykästä Ajax-järjestelmää. Moduuli toimii samalla virtalähteenä toisen valmistajan laitteelle. Se on suunniteltu asennettavaksi ilmaisimen kotelon sisään, mutta mikäli tämä on

tilanpuutteen vuoksi mahdotonta, erillistä kotelointia voi käyttää, kunhan se ei estä langattoman signaalin kulkua.

Transmitter-moduuli vastaanottaa ilmaisimelta tulevan signaalin langallisen liitännän kautta, ja lähettää sen langattomasti Ajax-keskukseen. Liitetyn laitteen tyypin voi valita sovelluksesta.

Transmitteriin voi määrittää KeyArm Zone -ominaisuuden, joka mahdollistaa järjestelmän tai yksittäisen ryhmän päälle- ja poiskytkennän tai yötilan hallinnan.

Moduuli on suojattu kiihtyvyysanturilla, jonka avulla se tunnistaa peukalointi- ja sabotaasiyritykset.

Ominaisuudet:

- Hälytystyyppi: valittavissa (tunkeutuminen, tulipalo, kaasu, lääkinnällinen avuntarve, paniikkipainike)
- Jännitelähtö ilmaisimelle: 3,3 V
- Paristo: 3 x CR123A, 3 V (sisältyy toimitukseen)
- Pariston kesto: jopa 5 vuotta
- Käyttölämpötila-alue: -25° - +50°C
- Mitat: 100 x 39 x 22 mm
- Tilantarve kotelossa: 110 x 41 x 24 mm
- Paino: 74 g