# Ajax MotionProtect Outdoor ulkotilojen liikeilmaisin



## Tuote

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | 38197 |
| Sähkönumero: | 7140027 |
| Valmistaja: | Ajax |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | Ajax Baseline Jeweller |
| Valmistaja: | Ajax |
| Alkuperämaa: | Ukraina |
| EN luokka: | Taso 2 |
| FSM tuotemerkki: | Ajax |
| Pakkauksen korkeus: | 95 mm |
| Pakkauksen leveys: | 97 mm |
| Pakkauksen pituus: | 192 mm |
| Tuotelaji: | Langaton liikeilmaisin |
| Valmistajan tuotekoodi: | 38197.33.WH1 |
| Valmistajan tuotelinkit: | Ajax.systems |
| Väri: | Valkoinen |

Tunnistusalue, 3-15 m, 90°, säädettävä herkkyys

Lemmikkieläintunnistus: alle 80 cm

Asennuskorkeus: 0,8-1,3 m

Sisältää paristot: 2 x CR123A, 3 V, kesto noin 5 vuotta

5-28 V DC, -25° - +60°C, IP55, 183 x 70 x 65 mm

Langaton ulkotilojen Dual-PIR -liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella ja antimasking-ominaisuudella, G2

Tunnistaa ihmisen läsnäolon kahdella passiivisella infrapunasensorilla, joiden tietoa vertaillaan keskenään väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti

lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

LISA-algoritmin (Live Intelligent Spectrum Analysis) avulla ilmaisin osaa suodattaa esim. puiden ja pensaiden heilumisesta sekä hyönteisistä johtuvat väärät hälytykset.

Ulkotilojen liikeilmaisimet ovat alttiita vandaaleille erityisesti päivällä, kun hälytysjärjestelmät ovat yleensä pois käytöstä. Asennuksen aikana MotionProtect Outdoor -liikeilmaisin analysoi ympäröivän alueen, jolloin älykäs antimasking -ominaisuus havaitsee hetkessä, mikäli ilmaisin on peitetty tai maalattu, ja laukaisee hälytyksen.

Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.

**Ominaisuudet:**

- Tunnistusetäisyys: säädettävä, 3-15 m
- Tunnistusalue (vaaka): 90°
- Säädettävä, 3-tasoinen herkkyys
- Lemmikkieläintunnistus: korkeus alle 80 cm
- Suositeltu asennuskorkeus: 0,8-1,3 m
- Paristo: 2 x CR123A (sisältyy toimitukseen)
- Pariston kesto: jopa 5 vuotta
- Virransyöttö (valinnainen): 5-28 V DC
- Käyttölämpötila-alue: -25° - +60°C, ulko- ja sisäkäyttöön
- Suojausluokitus: IP55
- Mitat: 183 x 70 x 65 mm

MotionProtect Outdoor -käyttöohje