Ajax ReX langaton välivahvistin, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	38205
Sähkönumero:	7140026
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	58 mm
Pakkauksen leveys:	193 mm
Pakkauksen pituus:	235 mm
Tuotelaji:	Keskuksen lisäosa
Valmistajan tuotekoodi:	38205.37.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems ReX -käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Max: Hub2Plus/Hub2/HubPlus: 5 kpl, Hub: 1 kpl

110-240 V AC, erillisellä virtalähteellä 12 V

Käyttöaika: jopa 35 h, hälytysviive: 0,3 s

Etäisyys ilmaisimiin: jopa 1800 m (avoin tila)

Kaksisuuntainen 868,0-868,6 MHz, -10° - +40°C

Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

ReX on Ajax-järjestelmään yhdistettävä langattoman signaalin vahvistin. Se laajentaa järjestelmän peittoaluetta kattamaan isonkin pihan ulkorakennuksineen. Yhteen keskukseen voit liittää jopa 5 kpl

ReX-vahvistimia, joten voit olla varma, että signaali kantaa kaukaisimpiinkin nurkkiin. Vahvistimen etäisyys keskukseen voi olla jopa 1800 m. Vahvistimia ei voi kuitenkaan ketjuttaa keskenään, vaan ReX liitetään aina itse keskukseen.

ReX toimii samalla käyttöjärjestelmällä kuin Ajax Hub -keskukset, ja on yhtä kykenevä hallitsemaan siihen liitettyjä laitteita. Ajax-järjestelmä käyttää luotettavaa langatonta Jeweller-tekniikkaa. Vaikka ReX-vahvistimeen voi yhdistää lähes kaikki Ajax-ilmaisimet, se ei ole yhteensopiva kameralla varustetun MotionCam-ilmaisimen kanssa vaan tähän vaaditaan uudempi versio, ReX 2.

Ominaisuudet:

- Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub -keskukset
- ReX-yksiköiden määrä/keskus: 5 kpl (Hub 2 Plus/Hub 2/Hub Plus), 1 kpl (Hub)
- Hälytysviive: 0,3 s
- Virransyöttö: 110-240 V AC, 12 V (erillisellä virtalähteellä)
- Akku: sisäänrakennettu Li-Ion, 2 Ah
- Käyttöaika: jopa 35 h

Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 1800 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätyvä RF-lähetysteho: jopa 25 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Ei tue Wings-yhteyttä MotionCam-ilmaisimiin

- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat: 163 × 163 × 36 mm
- Paino: 330 g

Pakkauksen sisältö

- Ajax ReX -välivahvistin
- SmartBracket-asennuslevy
- Virtakaapeli
- Asennussarja
- Pikaopas