Ajax Hub 2 Plus WiFi/IP/4G murtohälytinkeskus, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	38245
Sähkönumero:	7140018
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	58 mm
Pakkauksen leveys:	198 mm
Pakkauksen pituus:	234 mm
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotekoodi:	38245.40.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Hub 2 Plus -käyttöohje Ajax-keskusten vertailutaulukko
Väri:	Valkoinen

Kameroita/videotallentimia: 100

Käyttäjiä: 200

Ethernet, WiFi, 2 SIM-korttipaikkaa

SMS, puhelu, push-ilmoitus

CMS-liitettävyys: Contact ID, SIA (DC-09)

110-240 V/10 W, sisäänrakennettu akku, 3 Ah

Käyttöaika: jopa 15 h (yhdellä SIM-kortilla)

Langaton Jeweller-tekniikka

Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m avoimessa tilassa

Kaksisuuntainen kommunikointi, 868,0-868,6 MHz

Ajax-murtohälytinjärjestelmä – helppokäyttöinen, tyylikäs ja älykäs turvaratkaisu ilman kompromisseja.

Ajax Hub 2 Plus on järjestelmän älykäs keskusyksikkö. Sen ohut ja minimalistinen muotoilu sulautuu huomaamattomasti sisustukseen, ja värivaihtoehtoina ovat musta ja valkoinen. Keskusta hallitset helposti mobiilisovelluksella, SpaceControl-kaukosäätimellä sekä käyttölaitteilla, kuten KeyPad ja TouchScreen-paneelit, jotka tuovat nopean ja intuitiivisen tavan ohjata järjestelmää.

Hub 2 Plus yhdistyy Internetiin kolmella tavalla: Wi-Fi, Ethernet tai 4G LTE -datayhteydellä. Varavirta takaa jopa 15 tunnin toiminnan sähkökatkon aikana, joten turvallisuus ei katkea missään tilanteessa.

Keskukseen voi liittää jopa 200 laitetta, ja se tarkistaa ilmaisimien toiminnan säännöllisesti kaksisuuntaisella yhteydellä. Saat välittömästi ilmoituksen, jos jokin laite vikaantuu, vahingoittuu tai poistetaan. Ajax tukee myös kameravalvonnan helppoa integrointia samaan sovellukseen – kaikki hallinta yhdessä paikassa. Lue lisää valmistajan sivuilta >>

Lisäksi Hub 2 Plus tarjoaa 64 ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi ajastaa automaattisesti. Voit esimerkiksi aktivoida yötilan, jolloin valot sammuvat ja ovitunnistimet sekä ulkotilojen liiketunnistimet kytkeytyvät päälle. Näin voit nukkua yösi rauhassa.

Ominaisuudet:

Ajax Hub 2 Plus tukee

- Yhdistettyjä laitteita: 200
- Kameroita/videotallentimia: 100
- Käyttäjiä: 200
- Huoneita: 50
- ReX-välivahvistimia: 5
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 64

Yhteysominaisuudet

- Ethernet
- WiFi (802.11b/g/n)
- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (microSIM, 4G LTE/3G/2G)
- Hälytysviive: 0,15 s
- Hälytystavat: SMS, puhelu, push-ilmoitus
- CMS-liitettävyys: Contact ID, SIA (DC-09)

Virta

- Virransyöttö: 110-240 V AC (esisasennetulla akulla), 6 V (erillisellä virtalähteellä)
- Virrankulutus: 110-240 V/10 W
- Akku: sisäänrakennettu Li-Ion, 3 Ah
- Käyttöaika: jopa 15 h (yhdellä SIM-kortilla)

Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 2000 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätyvä RF-lähetysteho: jopa 25 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Nopea Wings-yhteys kuvansiirtoon MotionCam-ilmaisimilta

- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat: 163 × 163 × 36 mm
- Paino: 351 g

Pakkauksen sisältö

- Ajax Hub 2 Plus -hälytyskeskus
- SmartBracket-asennuslevy
- Virtakaapeli
- Ethernet-kaapeli
- Asennussarja
- Käyttöohje