Milesight WS101-868M ohjelmoitava painike



Tuote	
Tuotekoodi:	51341
Valmistaja:	Milesight

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Milesight
Valmistaja:	Milesight
Alkuperämaa:	Kiina
Pakkauksen korkeus:	33 mm
Pakkauksen leveys:	76 mm
Pakkauksen pituus:	77 mm
Tuotelaji:	Ohjauslaite, verkkovirta

LED-merkkivalo ja äänimerkki

1650 mAh paristo

Pariston kesto: >5 vuotta

-20° - +60°C

50 x 50 x 18 mm

Ohjelmoitava LoRaWAN-painike

Painikeeseen voidaan ohjelmoida toiseen LoRaWAN-laitteeseen vaikuttava toiminne, liipaisu tai hälytys, ja se tukee myös usean painalluksen toimintoja. Painike on niin pienikokoinen, että se mahtuu helposti vaikka taskuun.

Ominaisuudet:

- LED-merkkivalo ja äänimerkki, joilla saa palautteen painalluksesta, verkon tilasta ja alhaisesta pariston varauksesta

- Ohjelmointi Milesight NFC-sovelluksella
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +60°C
- Paristo: 1650 mAh ER14335 LiSOCl2
- Pariston kesto: >5 vuotta (1080 min. intervalli + 10 painallusta/pvä)
- Mitat: 50 x 50 x 18 mm