Ajax FireProtect 2 AC häkäilmaisin, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	60826
Sähkönumero:	7130209
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
FSM tuotemerkki:	Ajax
Tunnistustyyppi:	Häkä
Tuotelaji:	Langaton paloilmaisin AC
Valmistajan tuotekoodi:	60826.172.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems
Väri:	Valkoinen

Kemiallinen häkäsensori

Testi- ja vaimennuspainike

Sireeni 85 dB ja merkkivalot

230 V AC, kiinteä paristo (10 v.)

0° - +50°C, 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC on kotitalouksien paloturvallisuuteen suunniteltu verkkovirtaan kytkettävä ilmaisin.

Häkäilmaisin on suositeltavaa asentaa kaikkiin tiloihin, joissa on tulisija, tai esimerkiksi autotalliin tai askartelutilaan. Kemiallisen häkäsensorin käyttöikä on 10 vuotta, minkä jälkeen ilmaisin tulee vaihtaa uuteen.

FireProtect AC -ilmaisimet voidaan ketjuttaa Ajax Hub -keskuksen kautta, mutta hälytys kulkee myös ilmaisimelta ilmaisimelle, mikäli yhteyttä keskukseen ei ole.

Harkittu muotoilu, SmartBracket-asennuspohja, WAGO 221 -liittimet ja sovelluksen kautta tehtävät asetukset tekevät asennusprosessista mukavan ja helpon.

Ominaisuudet:

- Tunnistustyyppi: häkä (CO)
- Testi- ja vaimennuspainike
- Sisäänrakennettu sireeni sekä kolme LED-merkkivaloa
- Äänenvoimakkuus: 85 dB (3 m etäisyydellä)
- Käyttöjännite: 110-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 2 W
- Paristovarmennus: jopa 10 vuotta (ei vaihdettavissa)
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön
- Mitat: 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC (häkä) -käyttöohje