# Ajax FireProtect 2 AC lämpöilmaisin, valk.



## Tuote

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | 60828 |
| Sähkönumero: | 7130211 |
| Valmistaja: | Ajax |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | Ajax Baseline Jeweller |
| Valmistaja: | Ajax |
| Alkuperämaa: | Ukraina |
| FSM tuotemerkki: | Ajax |
| Tunnistustyyppi: | Lämpö |
| Tuotelaji: | Langaton paloilmaisin AC |
| Valmistajan tuotekoodi: | 60828.173.WH1 |
| Valmistajan tuotelinkit: | Ajax.systems |
| Väri: | Valkoinen |

Hälytyslämpötila: +64°C

Testi- ja vaimennuspainike

Sireeni 85 dB ja merkkivalot

230 V AC, kiinteä paristo (10 v.)

0° - +50°C, 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC on kotitalouksien paloturvallisuuteen suunniteltu verkkovirtaan kytkettävä ilmaisin.

Ilmaisimen kaksi termistoria reagoivat nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja nopeaan lämmönnousuun.

FireProtect AC -ilmaisimet voidaan ketjuttaa Ajax Hub -keskuksen kautta, mutta hälytys kulkee myös ilmaisimelta ilmaisimelle, mikäli yhteyttä keskukseen ei ole.

Harkittu muotoilu, SmartBracket-asennuspohja, WAGO 221 -liittimet ja sovelluksen kautta tehtävät

asetukset tekevät asennusprosessista mukavan ja helpon.

**Ominaisuudet:**

- Tunnistustyyppi: lämpötila (A1R)
- Hälytyslämpötila: +64°C
- Lämmönnousun tunnistus: yli 10°C minuutissa
- Testi- ja vaimennuspainike
- Sisäänrakennettu sireeni sekä kolme LED-merkkivaloa
- Äänenvoimakkuus: 85 dB (3 m etäisyydellä)
- Käyttöjännite: 110-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 2 W
- Paristovarmennus: jopa 10 vuotta (ei vaihdettavissa)
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön
- Mitat: 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC (lämpö) -käyttöohje