

Ajax FireProtect 2 AC lämpö-/savuilmaisिन, valk.



Tuote

Tuotekoodi: 60832
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö
Tuotelaji: Langaton ilmaisिन
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems](https://ajax.systems)

Savu, optinen/lämpö, aktivointilämpötila: +64°C

Testi- ja vaimennuspainike

Sisäänrakennettu sireeni 85 dB ja merkkivalot

230 V AC, paristovarmennus 10 v. (ei vaihdettavissa)

0° - +50°C, 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC on kotitalouksien paloturvallisuuteen suunniteltu verkkovirtaan kytkettävä ilmaisिन.

Ilmaisimen ainutlaatuinen savukammio, joka on pölytiivis ja läpipääsemätön hyönteisille, ei vaadi säännöllistä puhdistusta. Optinen kaksoisspektrianturi erottaa välittömästi savun höyrystä, ja kaksi termistoria reagoivat nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja nopeaan lämmönnousuun. Tämä kaikki yhdessä kehittyneen ohjelmiston kanssa minimoi väärät hälytykset.

FireProtect AC -ilmaisimet voidaan ketjuttaa Ajax Hub -keskuksen kautta, mutta hälytys kulkee myös ilmaisimelta ilmaisimelle, mikäli yhteyttä keskukseseen ei ole.

Harkittu muotoilu, SmartBracket-asennuspohja, WAGO 221 -liittimet ja sovelluksen kautta tehtävät asetukset tekevät asennusprosessista mukavan ja helpon.

Ominaisuudet:

- Tunnistustyyppi: savu/optinen, lämpötila (A1R)
- Hälytyslämpötila: +64°C
- Lämmön nousun tunnistus: yli 10°C minuutissa
- Testi- ja vaimennuspainike
- Sisäänrakennettu sireeni sekä kolme LED-merkkivaloa
- Äänenvoimakkuus: 85 dB (3 m etäisyydellä)
- Käyttöjännite: 110-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 2 W
- Paristovarmennus: jopa 10 vuotta (ei vaihdettavissa)
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön
- Mitat: 122 x 122 x 54 mm

[FireProtect 2 AC \(lämpö/savu\) -käyttöohje](#)