

Ajax FireProtect 2 AC lämpö-/savu- /häkäilmaisain, musta



Tuote

Tuotekoodi:	60835
Sähkönumero:	7130208
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
Hyväksyntä:	EN14604
Tunnistustyyppi:	Optinen + lämpö + häkä
Tuotelaji:	Langaton paloilmaisin AC
Tuotemerkki:	Ajax
Valmistajan tuotekoodi:	60835.176.BL1
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Musta

Lämpö-, savu- ja häkäilmaisain

Testi- ja vaimennuspainike

Sireeni 85 dB ja merkkivalot

230 V AC, kiinteä paristo (10 v.)

0° - +50°C, 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC on kotitalouksien paloturvallisuuteen suunniteltu verkkovirtaan kytkettävä ilmaisin.

Ilmaisimen ainutlaatuinen savukammio, joka on pölytiivis ja läpipääsemätön hyönteisille, ei vaadi säännöllistä puhdistusta. Optinen kaksoisspektrianturi erottaa välittömästi savun höyrystä, ja kaksi termistoria reagoivat nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja nopeaan lämmön nousuun. Häkäanturi hälyttää ennen kuin pitoisuus nousee vaaralliselle tasolle. Tämä kaikki yhdessä kehittyneen ohjelmiston kanssa minimoi väärät hälytykset.

FireProtect AC -ilmaisimet voidaan ketjuttaa Ajax Hub -keskuksen kautta, mutta hälytys kulkee myös ilmaisimelta ilmaisimelle, mikäli yhteyttä keskukseseen ei ole.

Harkittu muotoilu, SmartBracket-asennuspohja, WAGO 221 -liittimet ja sovelluksen kautta tehtävät asetukset tekevät asennusprosessista mukavan ja helpon.

Ominaisuudet:

- Tunnistustyyppi: savu/optinen, lämpötila (A1R), kemiallinen häkäsensori
- Hälytyslämpötila: +64°C
- Lämmön nousun tunnistus: yli 10°C minuutissa
- Testi- ja vaimennuspainike
- Sisäänrakennettu sireeni sekä kolme LED-merkkivaloa
- Äänenvoimakkuus: 85 dB (3 m etäisyydellä)
- Käyttöjännite: 110-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 2 W
- Paristovarmennus: jopa 10 vuotta (ei vaihdettavissa)
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön
- Mitat: 122 x 122 x 54 mm