Lisäakkukaapeli 10A sulakkeella, 1m



Tuote	
Tuotekoodi:	AKKUKAAPELI1M
Valmistaja:	FSM

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Palokeskustarvikkeet
Valmistaja:	FSM
Alkuperämaa:	Suomi
Pakkauksen korkeus:	85 mm
Pakkauksen leveys:	239 mm
Pakkauksen pituus:	277 mm

Nimellispoikkipinta-ala: 2,5 mm²

Nimellisjännite: U~ = 50 V, U- = 60 V

Virta: enintään 30 A, max. 20 Ah akulle

Sulake: 10 A, nimellisjännite: maks. 32 V DC

Itsesammuva UL94 V0 -luokan mukaisesti

1 metrin mittainen kaapeli lisäakustojen parittamiseen Inim Previdia- ja Prime-keskuksiin. Molemmissa päissä rengasliittimet.

Kytkentä: lisäakkukapasiteetti aina rinnankytkentänä. Sulakkeen puoleinen kaapeli liitetään keskuksen akun napoihin ja pelkkä kaapeli lisäakkukotelon akun napoihin. Akkujen kapasiteetin (Ah) tulee olla samat, ja akkujen tulee olla keskenään samaa tuotesarjaa.

Ominaisuudet:

- Nimellispoikkipinta-ala: 2,5 mm²

- Nimellisjännite: U~ = 50 V, U- = 60 V
- Virta: enintään 30 A, max. 20 Ah akulle
- Liittimien/kontaktien pinnoite: tinattu
- Sulake: 10 A, nimellisjännite: maks. 32 V DC
- Ei silikonia, kadmiumia tai lyijyä
- Itsesammuva UL94 V0 -luokan mukaisesti
- DIN/ISO 6722 -yhteensopiva
- Ulkoinen vaippa PVC:tä, musta/puna-musta
- Sulakekaapelin väri: oranssi
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +125°C
- Suojausluokitus: IP67, roiskesuojaus