

Fluke yleismittari



Tuote

Tuotekoodi: FLUKE-115
Valmistaja: Fluke

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Työkalut
Valmistaja: Fluke

Vianhaku, sähkö- ja elektroniikkatestaukset

Automaattinen AC/DC-jännitteen valinta

Taustavalaistu näyttö, sumneri

Kosketukseton jännitteentunnistus

Resistanssi ja jatkuvuus

Kompakti Fluke 115 True-RMS -yleismittari sopii vianhakuun kentällä, sekä monenlaisiin sähkö- ja elektroniikkatestauksiin.

Ominaisuudet:

- AutoVolt: automaattinen AC/DC-jännitteen valinta
- Suuri näyttö ja valkoinen LED-taustavalo helpottavat työskentelyä hämärässä

- Kosketukseton jännitteentunnistus
- Automaattinen AC/DC-jännitteen valinta
- Resistanssi ja jatkuvuus
- Min./max./keskiarvo -tallennus signaalivaihteluiden tallentamiseen
- CAT III 600 V -turvaluokitus

Teknisiä tietoja:

- DC-jännite: 600 V / 0,1 mV
- AC-jännite: 600 V / 0,1 mV
- DC-virta: 10 A / 1 mA
- AC-virta: 10 A / 1 mA
- Kapasitanssi 9999uF / 1 nF
- Taajuus: 50kHz / 0,01 Hz
- Resistanssi: 40 Mohm
- Min/Max/Keskiarvo -mittaus
- Jatkuvuussummeri
- Näytön pito

Pakkaussisältö:

- Fluke 115 TRMS yleismittari
- Suojakotelo
- Paristo (9 V)
- Mittausjohdot
- Käyttöohje