

**Tuote**

Tuotekoodi:	IVY-FM
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Sireenit ja vilkut
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Merkinantotyyppi:	Yhdistelmä
Poistuva tuote:	Kyllä
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	INISINE0IVYFM
Valmistajan tuotesivu:	Inim.biz

13,8 V DC, 45 mA

103 dBa @ 3 m

Analogitulo hälytyksen aktivointiin

Akkuvarmistus: 2,1 Ah/12 V (ei sis.)

IP34, -25° - +60°C, 291 x 209 x 101 mm

Ivy on helppo ohjelmoida ja vielä helpompi asentaa. Lisäksi sen ominaisuudet ja suorituskyky ovat vertaansa vailla. LED-valot mahdollistavat todella kirkkaan vilkkumisen ja matalan virrankulutuksen. Laitteessa on myös kaksi LED-indikaattoria sen sivuilla.

Sireeniin voidaan ohjelmoida erilaisia hälytyksiä, jotka voidaan erotella äänen perustella. Monia eri parametreja on mahdollista ohjelmoida, kuten hälytyksen kesto, vilkkumisen taajuutta jne.

Ominaisuudet:

- Ulkokäyttöön

- Käyttöjännite: 13,8 V DC
- Vara-akku: 12 V / 2,1 Ah
- Virrankulutus: 45 mA
- Hälytyksen aktivointi: analogitulon kautta
- Peukalointisuojaus
- Äänenvoimakkuus: 103 dBA@3 m
- Käyttölämpötila-alue: -25° - +60°C
- Suojaluokitus: IP34
- Ulkokuori: metallia
- Mitat: 291 x 209 x 101 mm
- Paino: 2,2 kg