

**Tuote**

Tuotekoodi:	REX2
Valmistaja:	Ajax

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax

Ajax-murtohälytinja järjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkään vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

ReX 2 on Ajax-järjestelmään yhdistettävä langattoman signaalin vahvistin. Se laajentaa järjestelmän peittoaluetta kattamaan isonkin pihan ulkorakennuksineen. Yhteen keskukseseen voit liittää jopa 5 kpl ReX-vahvistimia, joten voit olla varma, että signaali kantaa kaukaisimpiinkin nurkkiin. Vahvistimen etäisyys keskukseseen voi olla jopa 1700 m. Vahvistimia ei voi kuitenkaan ketjuttaa keskenään, vaan ReX 2 liitetään aina itse keskukseseen.

ReX 2 toimii samalla käyttöjärjestelmällä kuin Ajax Hub -keskukset, ja on yhtä kykenevä hallitsemaan siihen liitettyjä laitteita. ReX 2 tukee sekä Jeweller- että Wings-tekniikkaa, joten siihen voi liittää kaikki langattomat ilmaisimet, myös kameralla varustetut. Samasta syystä se on yhteensopiva vain Hub 2- ja Hub 2 Plus -keskusten kanssa.

OS Malevich 2.13 -päivityksen myötä ReX 2 -vahvistin voi muodostaa yhteyden keskukseseen radioyhteyden lisäksi myös Ethernetin kautta, mikä mahdollistaa monimutkaisten kohteiden suojaamisen. Toimii myös VPN ja WiFi siltojen yli.

**Ominaisuudet:**

- Yhteensopivuus: Ajax Hub 2, Hub 2 Plus ja Hub Hybrid -keskukset

- ReX-yksiköiden määrä/keskus: 5 kpl
- Hälytysviive: 0,3 s
- Virransyöttö: 110-240 V AC
- Akku: sisäänrakennettu Li-Ion, 2 Ah
- Käyttöaika: jopa 38 h

#### Langaton Jeweller-tekniikka

- Etäisyys ilmaisimiin: jopa 1700 m (avoimessa tilassa)
- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
- Itsesäätävä RF-lähetysteho: jopa 20 mW
- AES-algoritmiin perustuva salaus
- Ilmaisimien toimintatarkistuksen aikaväli: 12-300 s
- Taajuushyppely
- Nopea Wings-yhteys kuvansiirtoon MotionCam-ilmaisimilta
  
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat: 163 x 163 x 36 mm
- Paino: 410 g

#### Pakkauksen sisältö

- Ajax ReX 2 -välivahvistin
- SmartBracket-asennuslevy
- Virtakaapeli
- Asennussarja

[ReX 2 -käyttöohje](#)

[Ajax.systems](https://www.ajax.systems)