

CDVI radiolähetin, 1 kanava, 9VDC, uppoasennus



Tuote

Tuotekoodi: SETMC1C9V
Valmistaja: CDVI

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: CDVI langattomat ohjaimet
Valmistaja: CDVI
Alkuperämaa: Italia
Tuotelaji: Langaton ohjain
Tuotemerkki: [CDVI](#)
Valmistajan tuotesivu: [CDVI.se](#)
[Käyttöohje](#)

Kantama jopa 500 m

IP20, -20° - +80°C

Ei sisällä paristoa

28 x 45 x 6 mm

Tällä pienellä radiolähettimellä voit muuntaa minkä tahansa NO-lähdön radiosignaalksi ja välttää hankalan ja kalliin kaapeloinnin. Luotettava ratkaisu sopii hienosti esimerkiksi kyynärpää- tai potkupainikkeisiin.

Radiolähettimen kantama on jopa 500 metriä avoimessa tilassa, ja se saa virtansa 9 voltin paristosta (ei sisälly). Radiolähettimen ja vastaanottimen välinen signaali on salattu 64-bittisellä KeeLoq Hopping Code -koodilla, joka tarjoaa erittäin korkean turvallisuustason.