

## Takex linjailmaisain 20m, paristo, langaton Ajax Jeweller



### Tuote

Tuotekoodi: TXF-20TDM-38184  
Valmistaja: Ajax

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Baseline Jeweller  
Valmistaja: Ajax  
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta  
EN luokka: Taso 1  
Tuotelaji: Langaton liikeilmaisain

Tunnistusalue 20 m

4 x LS33600 3,67 V / 17 Ah

Paristojen kesto jopa 3 v.

Ajax Transmitter Jeweller

IP55, 260 x 94 x 85 mm

Takex linjailmaisain hälyttää, jos lähettimen vastaanottimelle lähetettävä valosähkösäde katkeaa. Toimii erinomaisesti myös vaativissa olosuhteissa.

Takex on japanilainen linjailmaisinten markkinajohtaja globaaleilla markkinoilla. Linjailmaisimet sisältävät viritysvahvistimella ja vaihelukitusilmukalla varustetut kaksoismoduloidut säteet. Patentoitu tekniikka takaa myös erinomaisen sietokyvyn auringonvalolta, ajovaloilta ja muilta valonlähteiltä.

Tuotepaketti sisältää paristokäyttöisen TXF-20TDM linjailmaisinparin sekä ilmaisimen sisään asennettavan Ajax Transmitter -moduulin, jolla linjailmaisimen voi liittää moderniin, langattomaan

Ajax Jeweller -järjestelmään. Transmitter-moduuli vastaanottaa ilmaisimelta tulevan signaalin langallisen liitännän kautta, ja lähettää sen langattomasti Ajax-keskukseen. Liitetyn laitteen tyyppin voi valita Ajax-sovelluksesta.

- Säteiden säädettävyys (vaaka/pysty):  $\pm 95^\circ/\pm 10^\circ$
- Käyttölämpötila-alue:  $-25^\circ - +60^\circ\text{C}$
- Suojausluokitus: IP55
- Mitat: 260 x 94 x 85 mm
- Paino (lähetin/vastaanotin, ilman paristoja): 500 g/520 g
- Paino (Ajax Transmitter moduuli): 74 g