

Inim FireVibes langaton laajennusmoduuli, EN54



Tuote

Tuotekoodi: XWT100
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim FireVibes langaton
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Tuotemerkki: [inim](https://inim.fi)
Valmistajan
tuotekoodi: INFMINEOXWT100

Langaton yhteys jopa 200 m (muuntimelle 1000 m)

18-30 V DC, 40 mA (24 V DC)

Virransyöttö erillisestä 24 V virtalähteestä

EN54-18 ja EN54-25

-10° – +55°C, IP30, 235 x 160 x 70 mm

XWT100-laajennusmoduuleilla voidaan laajentaa langattoman Inim FireVibes-järjestelmän kantamaa sekä laitemäärää. Kukin laajennusmoduuli voi hallita enintään 32 langatonta laitetta, ja FireVibes-järjestelmä enintään 15 laajenninta.

Laajennusmoduulit hallinnoivat automaattisesti vikasietoisia yhteyksiä, jotka tunnistetaan ja testataan käyttöönoton yhteydessä. Kaikki laajennukset ovat täysin valvottuja, millä varmistetaan korkeimman turvallisuustason säilyminen.

Kaksisuuntaisen langattoman yhteyden kantama on jopa 1000 m muuntimen ja laajentimien välillä, ja jopa 200 m muiden radiolaitteiden välillä. Kahteen kanavaan perustuva viestintä takaa

vikasietoisuuden.

Laajennusmoduuli vaatii EN54-hyväksytyn 24 V virtalähteen.

Ominaisuudet:

- Toimintataajuus: 868-870 MHz
- Kaksisuuntainen langaton yhteys
- Hallitsee jopa 32 langatonta laitetta
- Käyttöjännite: 18 - 30 V DC
- Virrankulutus: 40 mA (24 V DC)
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Suojausluokitus: IP30 (suunniteltu IP65 mukaiseksi)
- Hyväksynät: EN54-18 ja EN54-25
- Mitat: 235 x 160 x 70 mm
- Paino: 700 g